



## Features:

- 4-Kanal-Empfänger und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Einfache Handhabung
- 4 separate Kanäle mit Lautstärkereglern und LEDs für Träger- und Audiosignal
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Handmikrofone mit Farbmarkierung
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih

### Empfänger

- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Tischpultgehäuse

### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397700800

Gewicht: 2,78 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.07 m

## Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz
Trägerfrequenz:	823,6; 826,1; 828,6; 831,1

Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Gewicht:	2,16 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13,5V DC 150 mA
Gesamtanschlusswert:	6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglern
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 4 x 3-pol XLR
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Gewicht:	1 kg
Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schalter:	Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	0,205 kg

### Lieferumfang:

1 x Empfänger  
 2 x Antenne  
 1 x Externes Netzteil  
 4 x Mikrofon  
 1 x Klinke Kabel  
 3 x Montagebügel  
 3 x Schrauben  
 4 x Fuß  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung