

OMNITRONIC UHF E-FLEX Taschensender 559-575 MHz

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender

Art.-Nr.: 13063375

GTIN: 4026397742169



Features:

- Schnelles Pairing auf Knopfdruck
- Empfänger übernimmt Frequenzeinstellung automatisch
- 16 Kanäle wählbar
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742169

Gewicht: 0,21 kg

Länge: 0.22 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Typ: | Taschensender |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 50 - 15000 Hz |
| Reichweite: | Bis zu 30m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 559 - 575 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 16 Frequenzen schaltbar |

In 2 Gruppen

| | |
|-----------------|--|
| Steckertyp: | Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Kanal , Frequenz , Mute |
| Steuerelemente: | Empfindlichkeitsdrehregler, Frequenzwahlschalter |
| Status LED: | Power |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 6,9 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 9,4 cm |
| Gewicht: | 0,11 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Sender
- 1 x Mikrofon
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung