OMNITRONIC FAS Blasinstrumenten-Mikrofon für Taschensender

Zubehörmikrofon für den FAS Taschensender

Art.-Nr.: 13063460

GTIN: 4026397718645

Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Die Kondensatormikrofone sind speziell abgestimmt auf den Taschensender der FAS-Serie. Die breite Auswahl an Modellen ermöglicht den universellen Einsatz des FAS-Funkystems. Dank intergrierter Kondensatorkapsel bieten die Mikrofone eine klare Sprachverständlichkeit und hohe Klangqualität.

Features:

- Richtcharakteristik: Hyperniere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Band/Proberaum
  Lieferumfang
- 1 x Mikrofon, 1 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Tasche

Technische Daten:

Typ:	Instrumentenmikrofon
Stromversorgung:	2-10V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3,5 mm Klinkenstecker (mono)
Kabellänge:	3,05 m
Kapseltyp:	Kondensator Maße: Ø 9,7 mm x 5 mm
Richtcharakteristik:	Hyperniere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718645

Gewicht: 0,33 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.07 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>78 dB
Empfindlichkeit:	-45 dB
Impedanz:	680 Ohm
Anschlüsse:	3,5 mm Klinkenstecker (mono)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 21 cm
Gewicht:	0,08 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.