

OMNITRONIC FAS Blasinstrumenten-Mikrofon für Taschensender

Zubehörmikrofon für den FAS Taschensender

Art.-Nr.: 13063460

GTIN: 4026397718645



Beschreibung:

Die Kondensatormikrofone sind speziell abgestimmt auf den Taschensender der FAS-Serie. Die breite Auswahl an Modellen ermöglicht den universellen Einsatz des FAS-Funksystems. Dank integrierter Kondensatorkapsel bieten die Mikrofone eine klare Sprachverständlichkeit und hohe Klangqualität.

Features:

- Richtcharakteristik: Hyperniere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Band/Proberaum

Technische Daten:

Typ:	Instrumentenmikrofon
Stromversorgung:	2-10V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3,5 mm Klinenstecker (mono)
Kabellänge:	2,80 m
Kapseltyp:	Kondensator Maße: Ø 9,7 mm x 5 mm
Richtcharakteristik:	Hyperniere
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718645

Gewicht: 0,33 kg

Länge: 0,24 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,07 m

Geräuschspannungsabstand:	>78 dB
Empfindlichkeit:	-45 dB
Impedanz:	680 Ohm
Anschlüsse:	3,5 mm Klinenstecker (mono)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 21 cm
Gewicht:	0,08 kg

Lieferumfang:

- 1 x Mikrofon
- 1 x Windschutz
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Tasche