

## OMNITRONIC Set PM-222 + 2x DD-2520

Set mit 2-Kanal-DJ-Mixer und zwei Plattenspielern

Art.-Nr.: 2000396

GTIN:



### Features:

- 2 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 2-fach-Klangregelung und Phono/Line-Umschaltung
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkereglern
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Kanälen
- 6-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Ausgänge: Master und Record (Stereo-Cinch)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Installation
- <p>OMNITRONIC DD-2520 USB-Plattenspieler sw
- <h2 class="featureSatz">Direktgetriebener DJ-Plattenspieler mit Phono-/Line-Umschaltung</h2>Mit integriertem USB-Port und zusätzlichem Phono-Vorverstärker für die hochwertige und komfortable Digitalisierung von analogen Vinyl-Schallplatten
- Keine Treiberinstallation nötig, Gerät wird automatisch erkannt
- Sampling Raten von 44,1 kHz und 48 kHz in Stereo, 16 Bit Auflösung
- Inkl. Software zum Aufnehmen und Bearbeiten
- Präzisionsdirektantrieb
- Lieferung inkl. Tonabnehmersystem
- Zwei Geschwindigkeiten, regelbar  $\pm 10\%$
- Großer Start-/Stop-Taster
- Strobe-Beleuchtung für exakte Geschwindigkeitseinstellung
- Separate Nadelbeleuchtung (versenkbar)
- Lieferung inklusive abnehmbarer Acryl-Staubschutzhaube
- Einstellbares Anti-Skating
- Schockabsorbierende Stellfüße

### Logistic

- Ausgang umschaltbar Phono/Line
- USB 1.1 Unterstützung
- Kompatibel zu Windows XP, Vista, 7 und MAC OS X
- Pitcheinstellung:  $\pm 10\%$
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,

## Technische Daten:

---

Gewicht: 24,50 kg

---

### OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 30,00 W  |
| Schutzklasse:             | SK II  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)<br>"Rasiererstecker" Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Eurostecker<br>(mitgeliefert)   |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz  |
| Geräuschspannungsabstand: | >70 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,025 % bei 1 kHz   |
| Impedanz:                 | Eingang: Mikrofon 47 kOhm<br>Eingang: Line 47 kOhm<br>Eingang: Phono 47 kOhm   |
| Gain:                     | Eingang: variabel  |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader   |
| Status LED:               | Masterpegelanzeige, Power  |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion   |
| Kanäle:                   | Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Phono<br>Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader,<br>Regler 2-Band EQ, Gainregler<br><br>Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke,<br>Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-<br>Funktion<br><br>Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch,<br>Kanalregelung über Drehregler<br><br>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke,<br>Kanalregelung über Drehregler |
| Max. Pegel:               | Ausgang: Master +19 dBu  |
| Gehäusebauform:           | Tischpultgehäuse   |
| Maße:                     | Breite: 19 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 13,7 cm   |

---

Gewicht: 2,00 kg

---

#### **OMNITRONIC DD-2520 USB-Plattenspieler sw**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Stromversorgung:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:    | 12,00 W  |
| Stromanschluss:         | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker   |
| Frequenzbereich:        | 20 - 20000 Hz  |
| Antriebsart:            | Direktantrieb<br>Bürstenloser Gleichstrommotor   |
| Antrieb:                | Anlaufmoment: 1 kg/cm<br>Anlaufzeit: 1 sek.<br>Abbremszeit: 1 sek.<br>Drehzahlübergang: <1s 1kHz 5cm/sec |
| Gleichlaufschwankungen: | <0,15 % WRMS   |
| Rumpeln:                | 55 dB DIN B  |
| Drehzahl:               | 33 U/min; 45 U/min   |
| Tonarm:                 | S-förmig mit Kardanaufhängung<br>Länge: 230<br>Überhang: 16 mm<br>Auflagekraft: 0-4 g, einstellbar       |
| Ausgangspegel:          | Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec<br>Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec                                       |
| Anschlüsse:             | Ausgang: Line/Phono über Stereo-Cinch<br>Ausgang: USB B (W) Einbauversion                                |
| Pitcheinstellung:       | ±10%   |
| USB-Anschluss:          | 1 x USB 1.1, Typ B   |
| Farbe:                  | Schwarz  |
| PC connect:             | Über USB   |
| Maße:                   | Breite: 45 cm<br>Tiefe: 35 cm<br>Höhe: 15,5 cm   |
| Gewicht:                | 11,25 kg   |
| Maße:                   | Durchmesser: Ø 33 cm   |

#### **Lieferumfang:**

---

##### **1 x OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer**

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Mixer

##### **2 x OMNITRONIC DD-2520 USB-Plattenspieler sw**

1 x System  
1 x Plattenteller