

## OMNITRONIC Set WAMS-65BT + Taschensender inkl. Headset + Akku

Art.-Nr.: 2000567

Tragbare 6,5"-PA mit passendem Akku inkl. Taschensender mit Kopfbügelmikrofon

GTIN:



**Listenpreis: 224.91 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

Tragbare 6,5"-PA mit Funkmikrofon, Audioplayer, Bluetooth und 40 W Spitzenleistung

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 40 Watt Leistung
  - 4-Kanal-Power-Mixer
  - 2-Wege-Bassreflexsystem
  - SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
  - 1 Mikrofon-Eingang (XLR) mit regelbarem Halleffekt
  - Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
  - Hocheffizienter und batterieschonender Class-D-Verstärker
  - Klangregler und Master-Regler
  - UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
  - Metallgitter in schwarz
  - Robuster Tragegriff
  - Integrierte Ladeautomatik
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Akku**
- Akku muss separat bestellt werden
  - Betriebsdauer bis zu 4h
  - Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Audioplayer**
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
  - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
  - 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
  - Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m

### Logistic

**Mikrofon**

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m

**Fernbedienung**

- Reichweite von bis zu 10m

**Lieferumfang**

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Mikrofon, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

**OMNITRONIC WAMS-65BT Taschensender inkl. Headset**

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon für WAMS-65BT

- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Mit Schwanenhals-Mikrofonarm zum exakten Positionieren der Mikrofonkapsel
- Einseitige Kabelführung
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite

**Lieferumfang**

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung

**Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65< class='attributgroup'>Lieferumfang**

- 1 x Gerät

**Technische Daten:**

---

Gewicht: 5,34 kg

---

**OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz Oder 12 V DC
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	40 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	62 - 18000 Hz
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Trägerfrequenz:	865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D

Steuerelemente:	Echoeffekt-Regler, Audioplayer
Status LED:	Power, Peak, ON AIR, Signal, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Audioplayer, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Mono über Funk, Kanalregelung über Drehregler Master-Ausgang: 1 x Mono, Kanalregelung über Drehregler, Klangregelung EQ
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner 1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Drahtlos-PA-System
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	4,15 kg
Akku	
Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 2900 mAh,
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h Ladedauer 4h
Audioplayer	
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Bluetooth Gerätename:	Omnitronic
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband:	2,4 GHz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Musikformat:	MP3, WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Mikrofon	
Stromversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
RF-Ausgangsleistung:	10 mW

Modulation:	FM
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 4 cm
Gewicht:	115 g
Fernbedienung	
Stromversorgung:	3 V DC
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Reichweite:	Bis zu 10m

#### **OMNITRONIC WAMS-65BT Taschensender inkl. Headset**

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 50m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	865 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	F3F
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Anschlüsse:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion schraubbar
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 6,4 cm Tiefe: 3,6 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	90 g
Mikrofon	
Kapseltyp:	Kondensator
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	23 g

#### **Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

Gewicht:	1,094 kg
----------	----------