



Features:

EUROLITE LED CAT-80 Strahleneffekt

LED-Strahleneffekt mit kaltweißer 80-W-COB-LED und Goborad

- 3 unterschiedliche Bewegungsachsen
- Rotierender Facettenspiegel im Inneren
- Rotierende und schwenkbare Spiegelwalze
- Erzeugt unzählige bewegte Muster im Raum
- 1 LED 80 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Spiegelwalzen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit statischen Gobos, 9 Farbgobos und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397749595

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

ROADINGER Flightcase 2 x CAT-80 Strahleneffekt

Truhen-Case

- Mit 2 Gerätefach
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser

Technische Daten:

Gewicht:	15,46 kg
----------	----------

EUROLITE LED CAT-80 Strahleneffekt

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 25 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Farbgobos und offen
DMX-Kanäle:	7
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 29,0 cm Tiefe: 18,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	3,08 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2 x CAT-80 Strahleneffekt

Maximale Last:	50 kg
Klappgriff:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Farbe:	Schwarz, laminiert
Zubehörfach:	11 cm x 36,5 cm x 36 cm
Gerätefach:	29 cm x 16 cm x 35 cm
Maße:	Breite: 47,5 cm Tiefe: 41,5 cm Höhe: 42,5 cm
Gewicht:	9,30 kg

Lieferumfang:

2 x EUROLITE LED CAT-80 Strahleneffekt

1 x Lichteffect
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel

1 x ROADINGER Flightcase 2 x CAT-80 Strahleneffekt

1 x Case