

## EUROLITE SBT-3216 Stromverteiler

Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

Art.-Nr.: 30248378

GTIN: 4026397521658



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Besonders geeignet zum Aufbau großer Stromverteilungen
- Zum Rackeinbau werden nur 3 HE benötigt
- 32-A-Drehstromeingang über Anschlussleitung und Stecker
- Der gesamte Verteiler ist über zwei 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) abgesichert
- Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase
- 4 CEE-Steckdosen auf der Rückseite des Gerätes (2 pro RCD)
- Jede CEE-Steckdose ist mit einem eigenen 16-A-Sicherungsautomaten abgesichert
- Mit M6-Erdungsschraube um ggf. ein Rigg erden zu können
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397521658

Gewicht: 6,90 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.22 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	380-400V AC, 50Hz
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit CEE 32A 5-pol
Stromausgang:	4 x CEE 16A 5-pol (W) Einbauversion abgesichert
Absicherung:	2 x Fehlerstromschutzschalter (FI) 40A/0,03A 4-pol 4 x Sicherungsautomat C 16A 3-pol
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 24,5 cm

Höhe: 13,35 cm

---

Gewicht:

6,65 kg

---