

EUROLITE LED ML-56 COB RGB 100W sw PRO COB-Scheinwerfer in DMX-Ausführung

Art.-Nr.: 41607300

GTIN: 4026397455786



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 100-W-COB-LED
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Abstrahlwinkel circa 60°
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über LCD-Anzeige einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Anzeige
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397455786

Gewicht: 4,65 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,27 m

Höhe: 0,38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	150,00 W
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	4,20 kg
DMX-Kanäle:	3/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	Array Cluster 100 W, RGB
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (L x B x H):	240 x 300 x 310 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte