

## ANTARI IP-1600 Nebelmaschine

1500 Watt starke Outdoor-Nebelmaschine (IP64) mit Funksteuerung und DMX

Art.-Nr.: 51702816

GTIN: 4710586556384



### Features:

- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Ausführung ohne Tank für höchste Flexibilität und maximale Anwendungsdauer: die Nebelflüssigkeit wird über den beiliegenden Schlauch von einem externen Tank (nicht inklusive) zugeführt
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über DMX; Timer; Funkfernsteuerung; RDM; Schnellwahlpotentiometer
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- IP64
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Fernbedienung

- Reichweite von bis zu 50m

### Logistic

EAN / GTIN: 4710586556384

Gewicht: 14,85 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.36 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1500 W
Schutzart:	IP64
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON TRUE (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufwärmzeit:	Ca. 9 min
Tankinhalt:	Nebelfluid auf Wasserbasis externer Tank
Fluidverbrauch:	- 150 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
Ansteuerung:	DMX; Timer; Funkfernsteuerung; RDM; Schnellwahlpotentiometer
Gehäusefarbe:	Grau
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Schutzschaltung:	Fluidmangel; Überspannung; Überhitzung
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Länge: 47,8 cm Breite: 27,2 cm Höhe: 35,8 cm
Gewicht:	12,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Reichweite:	Bis zu 50m
Trägerfrequenz:	433,92 MHz

### **Lieferumfang:**

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Montagebügel
- 1 x Batterie
- 1 x Schlauch
- 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Filter
- 4 x Schrauben
- 1 x Fangseilöse