

## EUROLITE LED TSL-100 Scan COB

Lichtstarker LED-Scanner

Art.-Nr.: 51786120

GTIN: 4026397380422



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Beschreibung:

LED so gut wie nie!

Die LEDs sind weiter auf dem Vormarsch. EUROLITES neuer Scanner TSL-100 ist ein deutlicher Beleg dafür. Denn er erzeugt die Helligkeit eines 250W Halogen-Scanners und das in absolut brillanten Farben. Das Besondere hierbei: durch die Nutzung der LED (hier eine 20 W starke Weißlicht-Diode) wird die Lichtquelle ersetzt. Ein gewaltiger Unterschied zu vielen Konkurrenten bei denen über ein Diodenfeld die Muster erzeugt werden. Trotz geringster Stromaufnahme produziert der TSL-100 somit eine überzeugende Helligkeit, wobei Effekte wie Gobo, Farbwechsel etc. eben wie bei einem "normalen" Scanner erzeugt werden. Dies macht den großen Unterschied zu den bisherigen LED Scannern aus, die eher mit 100W starken Klein-Lichteffekten zu vergleichen sind und alleine über die Diodenmatrize die typischen Muster erzeugen. Der EUROLITE LED Scan TSL-100 zeigt anschaulich, was LEDs zu leisten im Stande sind.

### Features:

- Bestückung mit einer 20-W-COB-LED
- Lange Lebensdauer der LED
- Vergleichbar mit der Lichtleistung einer 250 W Halogenlampe
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich (bis zu 4 Slaves)
- 14 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Fuzzy-Sound-Control: Programm läuft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter
- 8 dichroitische Farben plus weiß
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Gobo-Rad mit 8 statischen Gobos plus offen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397380422

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.29 m

- Mit Gobo-Shake Funktion
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Manueller Fokus
- Dimmer
- Klein und handlich
- Lichtstrahl mit 13° Abstrahlwinkel
- Control Board mit 4-stelligem Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse
- Klinkenbuchse für Fernsteuerung
- Blackout im Standalone-Modus, Gobos, Farben und Auto/Manual Modus über optionale EUROLITE RC-1 Fernsteuerung aufrufbar
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 leistungsstarke LED
- Gobos
- Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Gobos
DMX-Kanäle:	8
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 39 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	5,55 kg
DMX-Kanäle:	8
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	18 Hz
Farbrad:	8 Farben und offen
Statisches Goborad:	8 Gobos und offen
LED-Typ:	Array 20 W
LED-Anzahl:	1
Maße (L x B x H):	390 x 205 x 300 mm
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte