

## FUTURELIGHT CP-240 Controller

Kompakter DMX-Controller

Art.-Nr.: 51834265

GTIN: 4026397194227



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 240 Steuerkanäle für 12 Projektoren mit je 20 DMX-Kanälen
- 8 Kanalfader mit zwei Bänken zur direkten Ansteuerung von 16 Kanälen
- Pan/Tilt-Encoder
- Alle Kanäle frei zuweisbar
- Alle Kanalfader und Encoder invertierbar
- Feine Pan- und Tilt-Bewegungen über Fine-Taste möglich
- Fade Time-Fader zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Fade Time nur PAN-/TILT oder allen Kanälen zuweisbar
- 240 Szenen auf 30 Bänken programmierbar
- 30 Programme mit bis zu 8 Szenen programmierbar
- 6 Chaser mit bis zu 240 Szenen programmierbar
- Kopierfunktion der Szenen, Programme und Bänke
- Blackout-Funktion
- Fogger-Taste zur direkten Ansteuerung der Nebelmaschine
- Musiksteuerung über Cinch-Buchse
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397194227

Gewicht: 2,95 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.13 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 5,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm  
Tiefe: 13,4 cm

	Höhe: 8,9 cm
	über mitgeliefertes 9-12 V DC, 300 mA Netzteil
Anzahl Steuerkanäle:	240
Integrierte Programme:	30 à 8 Szenen
Chaser:	6 x 240 Szenen
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	Cinch
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter
Maße (L x B x H):	483 x 134 x 90 mm
	Rackeinbau mit 3 HE
Mindesteinbautiefe:	170 mm
Gewicht:	2,5 kg