

FUTURELIGHT OFL-72 K2 3W RGB IP65

Vielseitiger LED Architektur-Scheinwerfer

Art.-Nr.: 51841383

GTIN: 4026397330717



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3, 4, 6 oder 15 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bestückung mit 72 x 3-W-LEDs: 24 x rot, 24 x grün, 24 x blau
- High power LEDs made by Lumileds, USA
- Lange Lebensdauer der LEDs
- Schalternetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 120 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Konvektionskühlung über Kühlrippen
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Vorprogrammierte Chaser
- 8 eingebaute Programme, die sich über einen DMX-Controller aufrufen lassen
- Anzahl der Szenen im Program Edit/Play Scenes kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Edit/Play Scenes lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Control-Board mit LCD-Display
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes

Logistic

EAN / GTIN: 4026397330717

Gewicht: 15,15 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180,00 W
Schutzart:	IP65
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 34,5 cm Höhe: 38 cm
Abstrahlwinkel:	50°
LED-Anzahl:	72
DMX-Kanäle:	3/4/6/15
DMX-Anschluss:	5-pol Schraubsteckverbinder
Blitzrate:	18 Hz
Maße (L x B x H):	200 x 345 x 380 mm
Gewicht:	11 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte