

EUROLITE LED PC-Control 1024

DMX-Steuersoftware PC-Control mit USB-Interface

Art.-Nr.: 51860160

GTIN: 4026397420036



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Die LED PC-Control ist die ideale DMX Software für alle Architekturanwendungen bzw. kleine oder mittlere Anwendungen. Sie managet alle Geräte mit LEDs und kann alle anderen DMX-Geräte kontrollieren.

Diese Software ist die benutzerfreundlichste und kostengünstigste Lösung zur DMX Kontrolle.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397420036

Gewicht: 0,32 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Lichtsteuersoftware für DJs und professionelle Lichttechniker
- Inkl. USB-Interface für 1 DMX-Universum (PC 512) bzw. 2 DMX-Universen (PC 1024)
- Passend u. a. für Windows 7, Mac OS X, Linux und Android
- Grafisches und benutzerfreundliches Live-Fenster für Touchscreens und Smartphones
- Kostenlose App SmartBoard DMX im App Store für Android und IOS erhältlich
- Lösen Sie Szenen und Programme bequem mit Ihrem Smartphone per WLAN aus oder stellen Sie latenzfrei RGB-Farben für Ihre RGB-Lichteffekte ein u. v. m.
- Automatischer Programmgenerator mit Pan/Tilt und RGB-Effekten
- Grafischer Patch-Editor
- Schneller Editor für Geräteprofile mit einer 3000 Geräte umfassenden Library
- Fortschrittlicher Matrix-Editor um alle LED Konfigurationen zu ermöglichen
- Mehrere Menüsprachen (u. a. Französisch, Englisch, Deutsch)
- Volles RGB-(W/A)-Farb- und Dimmer-Management und -Rendering
- Grafische 2D-Ausgabe der Geräte
- Bis zu 5120 Kanäle mit mehreren angeschlossenen Interfaces
- Farben, Dimmer, Geschwindigkeit, Black Out und Pausen können im Livemodus gesteuert werden
- Fade-in-Zeit zwischen Programmen und Szenen
- Mehrere Programm-Auslöser

- Frei konfigurierbare DMX-Refreshrate für eine perfekte DMX-Stabilität und volle Kompatibilität mit allen elektronischen Geräten (Mab, Break, Delay, Frequenz 1 bis 45 Hz)
- Stabiles Aluminium-Gehäuse geeignet zur Wandmontage
- Systemvoraussetzungen:
 - Betriebssystem: Mac Os X, Windows 32 oder 64 Bit (2000, XP, Vista, 7)
 - Prozessor: 1 GHz, Speicher: 512 MB, Festplattenplatz: 150 MB
 - Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

DMX-Kanäle: Ausgabe 1024

USB-Anschluss: USB 2.0, Typ B

Gewicht: 230 g
