

EUROLITE LED PAR-64 QCL 12x8W Floor sil

PAR-Scheinwerfer mit 12 x 8-W-4in1-LED und RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51914031

GTIN: 4026397613841



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

PAR-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung inkl. Fernbedienung

Der Eurolite LED PAR-64 ist mit 12 leistungsstarken RGBW-LEDs (4in1) zu je 8 Watt ausgestattet. Einsetzen können Sie ihn auf der Bühne, im Bereich der Clubbeleuchtung oder auch als Floorspot, dank seines zusätzlichen Bügels zum Aufstellen.

Die Farbtemperatur des Weißtons ist sechsstufig einstellbar, die RGBW-Farbmischung erfolgt stufenlos. 24 Farben können direkt angewählt werden. Der Scheinwerfer verfügt über Dimmer und Strobe-Effekt.

Ansteuerbar ist der Effektspot via DMX, Standalone oder per Musiksteuerung über das eingebaute Mikrophon mit einstellbarer Mikrophonempfindlichkeit. Im Auto- und Musikmodus können Sie die integrierten Showprogramme abspielen lassen.

Die Adressierung und Einstellungen sind über eine Steuereinheit mit vierstelliger LED-Anzeige möglich. Durch die vorhandenen IEC-Netzanschlüsse können Sie bis zu acht Geräte ganz einfach zusammenschalten.

Mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung können Sie den Eurolite LED PAR-64 bequem fernsteuern.

Features:

- 12 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Farbtemperatur 6-stufig einstellbar von 2700-8000 K
- Direkte Farbwahl für 24 Farben
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613841

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.34 m

- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
 - Schwenkbarer Montagebügel
 - Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
 - IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
 - 12 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 - Stroboskop-Effekt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
 - Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Lieferumfang**
- 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 29,6 cm Tiefe: 27,3 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	2,60 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte