

EUROLITE SUC-1 für X-Par

Raffinierte Programmierertechnologie des LED X-PAR-64 Spots!

Art.-Nr.: 51914099

GTIN: 4026397260106



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zur DMX-Adressierung von bis zu 102 Spots über 4 Menü-Tasten und LCD-Anzeige
- RJ45-Stecker zum Anschluss der Spots
- Inkl. Adapterkabel RJ45 auf 3-pol. XLR
- Spannungsversorgung über Netzteil oder Batterien

Logistic

EAN / GTIN: 4026397260106

Gewicht: 1,00 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 38 cm
Spannungsversorgung:	12 V DC über 1 x 9 V Block + 3 x 1,5 V AA Batterien oder 12 V DC Netzteil
Maße (L x B x H):	180 x 100 x 40 mm
Gewicht:	0,4 kg