


EUROLITE LED FF-15 Feuereffekt

Feuereffekt-Projektor

Art.-Nr.: 51918549

GTIN: 4026397446104



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Erzeugt Effekte wie lodernde Flammen
- Robustes Gehäuse mit Haltebügel
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Einfache Bedienung
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max.3 Kanäle)
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 3-Tasten-Bedienung
- Funktionen: 4 interne Programme im Automodus; Dimmer, motorisches Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern mit weiß und Effektrad Rotationsgeschwindigkeit einstellbar über DMX; Master/Slave
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Ausgestattet mit 1 x 15 W-LED
- Abstrahlwinkel circa 30°
- Boden-, Decken- und Traversenmontage möglich
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker, im Lieferumfang enthalten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397446104

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 22,00 W

Maße: Breite: 22 cm
Tiefe: 17 cm

	Höhe: 21,5 cm
Gewicht:	2,4 kg
DMX-Kanäle:	3
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	15 W
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	30°
Maße (L x B x H):	220 x 170 x 215 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte