

EUROLITE LED BP-16 Panel

LED-Beam-Panel mit 4 x 4 Matrix und 7-W-LEDs

Art.-Nr.: 51930275

GTIN: 4026397506150



Features:

- Ausgestattet mit 16 weißen 7-W-LEDs
- 5 oder 16 DMX-Kanäle wählbar
- Zweiter Montagebügel für unterschiedliche Montagemöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Für Pixelmapping-Anwendungen gut geeignet
- Funktionen: Interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Schaltzerteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 16 LEDs 7 W high-power kaltweiß (CW)
- Beam-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1,5°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397506150

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.52 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 7 W high-power kaltweiß (CW)
DMX-Kanäle:	5; 16
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1,5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 14,3 cm Tiefe: 39,9 cm Höhe: 39,9 cm
Gewicht:	6,60 kg
DMX-Kanäle:	5/16
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	30 Hz
LED-Typ:	7-W, weiß
LED-Anzahl:	16
Abstrahlwinkel:	1,5°
Maße (L x B x H):	143 x 399 x 399 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang: