

EUROLITE Chaser 405 IEC 4 Kanäle 5A

Lauflichtsteuergerät

Art.-Nr.: 70062625 GTIN: 4026397184853





Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 4 Kanäle
- Anschluss über 4 Kaltgeräteeinbaubuchsen
- 16 eingebaute Programme
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Regler einstellbar
- Musikgesteuert über eingebautes Mikrofon oder externen Signalanschluss
- Audioeingang über Mono-Klinkenbuchse
- Audio-Empfindlichkeit über Audio-Regler einstellbar
- Rackeinbau

Technische Daten:

Maße:	Breite: 48,3 cm	
	Tiefe: 16,3 cm	
	Höhe: 4,45 cm	
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz	
Max. Gesamtleistung:	3680 W	
Max. Gesamtstrom:	16 A	
Anzahl Steuerkanäle:	4	
Max. Nennleistung/Kanal:	1150 W	
Max. Nennstrom/Kanal:	5 A	

Logistic

EAN / GTIN: 4026397184853

Gewicht: 2,25 kg Länge: 0.54 m Breite: 0.12 m Höhe: 0.22 m

Integrierte Programme:	16
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	6,3 mm Mono-Klinke
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
Ausgangsbuchsen:	4 Kaltgeräteeinbaubuchsen
Sicherung:	4 x F 6,3 A, 250 V
Maße (B x T x H):	482 x 163 x 44 mm
	Rackeinbau mit 1 HE
Mindesteinbautiefe:	220 mm