

EUROLITE DPMX-1216 CEE DMX Dimmerpack

12 x 16-A-Dimmer, servicefreundliche Module mit 12 CEE- Ausgangsdosen

Art.-Nr.: 70064183

GTIN: 4026397521771



Beschreibung:

Zuverlässigkeit ist Trumpf. Auf professionellen Veranstaltungen muss ein Gerät unbedingt spielen und darf nicht ausfallen. Mit der DPMX-1216 Dimmerpackserie kann diese Vorgabe problemlos erfüllt werden. Und so geht man auf Nummer sicher: bei dieser universellen Lichtendstufe können dank Schutzautomaten an jedem Kanal die Kanalmodule einzeln gezogen und während des Betriebs ausgetauscht werden. Praktisch sind auch die verschiedenen Ausgänge. Egal ob Klemmleiste, Schutzkontaktstecker, CEE oder Multipin: Alles kann angeschlossen werden.

Features:

- 12-Kanal-Dimmerpack mit bis zu 16 A Ausgangsleistung pro Kanal
- Einzelkanal-Modulbauweise für schnellen und unkomplizierten Austausch der einzelnen Dimmer-Module
- 3-Phasen- oder 1-Phasen-Stromversorgung
- Regelbare Lampenvorheizung (0-50%) und Limiter-Funktion zur Verlängerung der Lampenlebensdauer
- Curve-Funktion für unterschiedliche Übertragungsscharakteristika der Steuerspannung
- Dimm- und Schaltbetrieb für Einzelkanäle zuweisbar
- DMX-Fail-Funktion: digitale Eingangssignale werden automatisch auf DMX-Signalfehler geprüft
- Manueller Modus für Kanalaussteuerung ohne externen Controller
- Synchronisation mehrerer Geräte über DMX möglich
- Sicherheitsautomat pro Kanal (Typ C)
- Kanalausgänge an der Geräterückseite über CEE-Stecker
- Nur für professionelle Anwendung
- 12 integrierte Showprogramme
- Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases

Logistic

EAN / GTIN: 4026397521771

Gewicht: 21,25 kg

Länge: 0.62 m

Breite: 0.56 m

Höhe: 0.30 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE

Technische Daten:

Stromversorgung:	230/380 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 43470 W Max. 3680 W
Ausgangsstrom:	Max. 189 A
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	12 x CEE 16A 3-pol (W) Einbauversion
Netzausgangssicherung je Kanal:	C 16 A Sicherung rückstellbar
Programme:	Vorprogrammierte 12 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Steuerkanäle:	12
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 17,8 cm
Gewicht:	19,15 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung