

EUROLITE KRX-16 DMX Lichtsteuerung

DMX-Lichtsteuerung 16 Kanäle

Art.-Nr.: 70064620

GTIN: 4026397129816



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 16 Kanalfader mit LED
- Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Audio-Fader mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash (Full On-Taste)
- LED-Anzeige aller Modi
- 16 frei programmierbare Programme
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Audio-Eingang über Cinch-Buchse
- Fußschalteranschluss über Stereo-Klinkenbuchse
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397129816

Gewicht: 4,65 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 22,5 cm

	Höhe: 8,9 cm
	über mitgeliefertes 12-20 V DC, 500 mA Netzteil
Anzahl Steuerkanäle:	16
Integrierte Programme:	16
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	Cinch
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter
Maße (L x B x H):	483 x 222 x 85 mm
	Rackeinbau mit 5 HE
Mindesteinbautiefe:	100 mm
Gewicht:	4,4 kg