

EUROLITE DXT PoE Art-Net Node I

Art-Net-Interface zur Ansteuerung von 512 DMX-Kanälen

Art.-Nr.: 70064854

GTIN: 4026397690712



Features:

- Versorgung über 48V-PoE-Switch/ PoE-Injektor (802.3af) oder 5V-USB-C-Port
- Die online verfügbare Fixture Library der Apps wird ständig aktualisiert und enthält bereits über 300 Geräte von Eurolite und Futurelight - neue Geräteprofile legen Sie ganz leicht per Editor an
- DMX-Ausgabefrequenz: 40 Hz , 30 Hz oder 20 Hz
- ArtDMX-Empfang per Broadcast oder Unicast
- Konfiguration über Website oder Art-Net
- Einstellmöglichkeiten: IP-Adresse / Subnetzmaske / Art-Net ShortName / Art-Net LongName / Art-Net Net / Art-Net Subnet / Art-Net Universe sowie DMX-Wiederholrate und DMX-Ein-/Ausgabe über Website
- Stabiles Metallgehäuse
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über Art-Net; Light´J App; Light Captain App
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690712

Gewicht: 0,34 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	5V DC 500 mA 37-56V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)

Stromeinspeisung über RJ-45 (W) Einbauversion

DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über RJ-45 etherCON (W) Einbauversion, 10/100 Mbit/s
Ansteuerung:	Art-Net; Light'J App; Light Captain App
Status LED:	Signal, Link
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 7,8 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 4,2 cm
Gewicht:	0,29 kg

Lieferumfang: