

EUROLITE LSD Empfängerkarte

Empfängerinterface für Netzwerksteuersystem LED Studio

Art.-Nr.: 80503310

GTIN: 4026397390209



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Empfängerinterface zur Steuerung von LED Soft Displays mit einem Computer
- Zum Betrieb wird das separat erhältliche Steuersystem bestehend aus Senderkarte und Software LED Studio (80503130) benötigt
- 1 Empfängerinterface erlaubt die Steuerung von 128 (B) x 128 (H) Pixel
- Reihenschaltung der Empfängerinterfaces zur Steuerung von bis zu 1280 (B) x 1024 (H) Pixel möglich
- Multiple Empfängerinterfaces können von einer Senderkarte angesteuert werden
- Maximale Distanz zwischen Senderkarte und Empfängerinterface: ca.100 m
- 8 Datensignalausgänge (jeder steuert 128 (B) x 16 (H) Pixel) zum Anschluss der LED Soft Displays
- Ethernet-Eingang und -Ausgang
- Spannungsversorgung über LED Soft Displays
- Unterstützte Dateiformate: Text, Worddokumente, alle Bildformate (BMP, JPG, GIF, PCX...), alle Videoformate (MPG, MPEG, MPV, AVI, VCD, DVD, SWF, RM, RMJ, ASF, MOV, etc.)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397390209

Gewicht: 2,15 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.32 m

Technische Daten:

Maße: Breite: 16 cm
Tiefe: 4,8 cm
Höhe: 13 cm

Gewicht: 2,00 kg

Spannungsversorgung: 5 V DC über Display

Signaleingang: LAN, CAT5E

Signallink:	LAN, CAT5E
Signalausgang:	8 x 15-pol DIN-Buchse
Maße (L x B x H):	160 x 130 x 48 mm