

## EUROLITE CRT-200PRO MK2 Controller

Controller für CRT-200PRO MK2

Art.-Nr.: 80503432

GTIN: 4026397523836



### Features:

- Controller zur Ansteuerung des CRT-200PRO MK2 LED-Effektvorhangs
- Mit der beiliegenden PC-Software LPlayer erstellen Sie ganz leicht eigene Inhalte für beeindruckende Animationen wie Video Loops, Bildschirmaufnahmen, Logos, Lauflichter und Sternenhimmel
- RJ-45-Schnittstellen zum Live-Betrieb mit einem netzwerkfähigem Computer
- 4 Anschlüsse für LED-Vorhänge
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Farbmischung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 16 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Einfarbiges LCD Display
- Kompatibel mit Win 10, Win 7, Win Vista, Win XP,

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397523836

Gewicht: 1,69 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.08 m

### Technische Daten:

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert: | 3 W                                                                                                                    |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über PowerCON (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle:          | 12                                                                                                                     |
| DMX-Eingang:         | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                        |

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| DMX-Ausgang:            | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                 |
| Ansteuerung:            | Stand-alone; DMX                                |
| Displaytyp:             | Einfarbiges LCD Display                         |
| Anschlüsse:             | 2 x RJ-45 (W) Einbauversion                     |
| Maße:                   | Breite: 28 cm<br>Tiefe: 4,6 cm<br>Höhe: 15,8 cm |
| Gewicht:                | 1,52 kg                                         |
| Betriebssystem:         | Win 10, Win 7, Win Vista, Win XP,               |
| Anschluss für Vorhänge: | 4                                               |
| Reihenschaltung:        | ja                                              |
| Systemanforderungen:    | Separate 1-Gigabit-Netzwerkkarte                |

## **Lieferumfang:**

---