

## OMNITRONIC CPE-120P ELA-Mischverstärker

ELA-Mischverstärker mit Audioplayer, IR-Fernbedienung und Bluetooth, 120 W RMS

Art.-Nr.: 80709607

GTIN: 4026397683172



### Features:

- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- FM-Tuner mit Auto Scan
- 3 Mikrofon-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- Mic 1 mit Phantomspeisung und Priority-Funktion
- Mic 2 und 3 umschaltbar Mic/Line
- 2 Line-Eingänge mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang
- Bass-, Höhen- und Masterregler für das Ausgangssignal
- 4-fache LED-Pegelanzeige
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- 2 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397683172

Gewicht: 4,25 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz  
Oder  
24V

Gesamtanschlusswert: 240 W

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Schutzklasse:             | SK I  |
| Ausgangsleistung:         | 120 W RMS   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Kühlung:                  | Lüfter  |
| Impedanz:                 | 4-16 Ohm; ELA Technik 100V; ELA Technik 70V   |
| Ansteuerung:              | Bluetooth; IR-Fernbedienung   |
| Bluetooth Gerätename:     | OMNITRONIC  |
| Audioplayer:              | USB + SD + Bluetooth + FM Radio   |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz   |
| Schaltung:                | Class D   |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro<br>Kanal, Klangregelung, Audioplayer;<br>Phantomspesungsschalter   |
| Schutzschaltung:          | Überlast; Kurzschluss; Limiter; Überhitzung   |
| Status LED:               | Power, Fault, Clip, Pegelanzeige  |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR<br>Eingang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 0,774 V<br>Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Equalizer:                | Master: 1 x Regler 2-Band   |
| Musikformat:              | MP3   |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte/SD-Karten  |
| Gehäusebauform:           | 2 HE<br>Tischpultgehäuse  |
| Maße:                     | Breite: 30,3 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 9,1 cm   |
| Gewicht:                  | 3,96 kg   |
| Batterie:                 | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut   |

### **Lieferumfang:**

1 x Verstärker  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Antenne  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie