

## OMNITRONIC ELA-LS-Regler/Prog-Wähler20W mono ws

Einbau-Lautstärkesteller und -Programmwähler mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Art.-Nr.: 80711083

GTIN: 4026397260601



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Kombination aus ELA-Programmwähler für 6 Signalquellen und ELA-Lautstärke-Regler
- Geeignet für 100-V-Audiotechnik oder andere Signale
- Frontplatte und Knöpfe aus weißem Kunststoff
- Eingebautes 24-V-Pflichtempfangsrelais
- Abschwächung in 11 Stufen
- Unterputzmontage in jeder handelsüblichen 60er-Doppelschalterdose
- Aufputzmontage mit separat erhältlichem ELA AP-Gehäuse
- Einbautiefe 45 mm
- Schraub-Steck-Anschluss

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397260601

Gewicht: 0,34 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.07 m

### Technische Daten:

Pflichtempfangsrelais:	24 V
Belastbarkeit:	Nominal: 20W RMS
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Ein- & Ausgang:	Mono
Maße:	Breite: 8 cm Tiefe: 6,7 cm Höhe: 15,4 cm
Gewicht:	300 g