

## EUROLITE LVH-4 Video-Booster

Video-Leitungsverstärker mit Equalizer

Art.-Nr.: 81013204

GTIN: 4026397324815



**Listenpreis: 55.34 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Der Video Booster verstärkt Ihr Signal, so dass auch bei langen Kabelwegen kein Qualitätsverlust entsteht. Dabei können Entfernungen bis zu 600 Metern überwunden werden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, ein an sich schwaches Signal zu verstärken und somit den gewünschten Standard zu erreichen. Und das alles im äußerst kompakten Format.

### Features:

- Entzerrung und Kompensation von Signalverlusten bei langen Kabelwegen (max. 600 m)
- 75 Ohm Eingang und Ausgang über BNC-Stecker
- Verstärkung und Entzerrung getrennt regelbar
- Extrem kompakt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397324815

Gewicht: 0,09 kg

Länge: 0.09 m

Breite: 0.04 m

Höhe: 0.05 m

### Technische Daten:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung:          | 12-24 V DC 30 mA<br>12-24 V AC 30 mA            |
| Geräuschspannungsabstand: | >70 dB  |
| Maße:                     | Breite: 7,6 cm<br>Tiefe: 4,1 cm<br>Höhe: 3,1 cm |
| Gewicht:                  | 70 g  |
| 1 x Video-Eingang:        | 1 Vss/ 75 Ohm, BNC                              |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 x Video-Ausgang:      | 1 Vss/ 75 Ohm, BNC       |
| Verstärkung:            | einstellbar bis +5 dB    |
| Bandbreite:             | 10 MHz                   |
| Entzerrungseinstellung: | 0 dB bis +4 dB/ 3,58 MHz |
|                         | 0 dB bis +7 dB/ 5 MHz    |