

## OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-211P à lecteur

Table de mixage 2 canaux, lecteur MP3 intégré

Réf. : 10006873

GTIN: 4026397467147



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Pré-écoute (CUE) des canaux d'entrée via la sortie casque réglable, avec réglage Cue-Mix
- Sortie d'enregistrement supplémentaire
- Affichage du niveau par LED stéréo à 5 chiffres, commutable entre le signal maître et le signal PFL
- 2 canaux d'entrée avec réglage de préamplification (gain), égaliseur 2 bandes et commutation phono/ligne
- Boîtier du pupitre

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397467147

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.10 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz  
12 V

Puissance totale de raccordement: 3,00 W

Classe de protection: SK III

Branchement électrique: Alimentation électrique via Fiche creuse (M)  
version encastrable Câble d'alimentation et bloc  
d'alimentation (inclus dans la livraison)

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

Rapport signal/bruit: >75 dB

Distorsion harmonique: <0,07 % avec 1 kHz

Lecteur audio:	USB
Éléments de commande:	Crossfader, Fonction Cue-Mix, Talkover
État LED:	Indicateur de niveau du canal, Indicateur de niveau maître, Source du canal, Talkover
Connexions:	Entrée: Line via 2 x RCA stéréo Entrée: Microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Lecteur audio via 1 x USB A (F) version encastrable Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: Rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Phono via RCA, réglage du canal via Fader, Réglage de la tonalité EQ, Contrôle du gain Canal d'entrée: 1 x Stéréo via Lecteur audio, réglage du canal via Bouton rotatif, Commutateur Talkover Canal de microphone: 1 x Mono via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif, Fonction Cue-Mix Sortie maître: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via Bouton rotatif Sortie casque: 1 x Stéréo via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif
Format de la musique:	MP3, WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB max. 32GB (FAT 32)
Port USB:	Typ A
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 6,5 cm
Poids:	1,15 kg