

OMNITRONIC Préamplificateur EP-220PR à lecteur MP3-Player et radio FM

Réf. : 10007074

Préamplificateur universel 19" et lecteur audio, Bluetooth et radio FM

GTIN: 4026397641141



Prix de catalogue: 153.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Lecteur audio intégré avec récepteur Bluetooth
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 5 entrées ligne stéréo
- 4 prises RCA G/D à l'arrière et prise jack 3,5 mm à l'avant
- Commutateur de sources audio
- Réglages du volume, des basses et des aigus
- 1 entrée microphone avec réglages du volume, des basses et des aigus sur la face avant
- 3 sorties stéréo master
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Centres sportifs/centres de fitness; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; installation

lecteur audio

- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres

L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Antenne

Logistique

EAN / GTIN: 4026397641141

Poids: 2,26 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 5 W

Classe de protection: SK I

| | |
|-----------------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >100 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |
| Impédance: | Entrée: 10 kOhm , non sym. Entrée: 20 kOhm , sym. |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| État LED: | Power |
| Connexions: | Entrée: Line via 4 x RCA (F) version encastrable Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable |
| Entrée des canaux: | 5 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 2 bandes Stéréo |
| Sensibilité à l'entrée: | 1 V |
| Matériau: | Métal |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 4,45 cm |
| Poids: | 1,87 kg |
| Lecteur audio | |
| Commande: | Bluetooth |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | BLUETOOTH |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth + radio FM |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 10m |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Fréquence de réception tuner: | FM 87-108 MHz |
| Format de la musique: | WAV; MP3; WMA |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 16/32) |