

OMNITRONIC Boîtier DI passif mixte LH-061 PRO

Boîtier DI / splitter passif 2 canaux, noir

Réf. : 10355061

GTIN: 4026397541762



Prix de catalogue: 59.38 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 entrées de signal à haute impédance via deux prises jack 6,3 mm
- 2 sorties XLR à basse impédance
- Convertit 2 signaux de ligne asymétriques séparés (par ex. lecteur de CD, instruments) en 2 signaux de sortie XLR symétriques, pour le raccordement à une table de mixage
- Atténuation d'entrée commutable : 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Les câbles peuvent passer sous le boîtier
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397541762

Poids: 0,66 kg

Longueur: 0,14 m

Largeur: 0,12 m

Hauteur: 0,07 m

Données techniques:

Plage de fréquence:	15 - 30000 Hz
Impédance:	Entrée: 50 kOhm Sortie: 600 Ohm
Atténuation d'entrée:	0 dB, -20 dB, -40 dB; commutable
Éléments de commande:	Commutateur Groundlift
Connexions:	Entrée: 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches

Lien: 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version
encastrable

Niveau max.:

Sortie: +6 dBu

Dimension:

Largeur : 13,3 cm

Profondeur : 11,5 cm

Hauteur : 5,4 cm

Poids:

610 g
