

## OMNITRONIC Commande de volume IR LH-125

Commande de volume stéréo à télécommande infrarouge

Réf. : 10355125

GTIN: 4026397516562



**Prix de catalogue: 53.43 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Régulateur de volume stéréo utile pour les appareils audio analogiques avec niveau de ligne
- Augmentation/diminution du volume et activation/désactivation du son
- Entrée et sortie RCA stéréo
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 4 x pied, 1 x mode d'emploi, 1 x batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397516562

Poids: 0,46 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.05 m

### Données techniques:

Puissance totale de raccordement:	0,75 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Distorsion harmonique:	<0,2 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 47 kOhm
Commande:	Télécommande infrarouge

État LED:	Power, Sourdine
Connexions:	Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Niveau max.:	Entrée: +1,65 V Sortie: +2 V
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 9,3 cm Profondeur : 7,6 cm Hauteur : 2,6 cm
Poids:	360 g
Appareil	
Alimentation électrique:	12 V
Classe de protection:	SK III
Poids:	180 g
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK II
Poids:	180 g
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré