



QDA-6000 MK2 4-channel Amplifier

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 4 x 1500 W RMS (4 Ohm), 4 x 1000 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451689

GTIN: 4026397747188



QDA-6000 MK2 4-channel Amplifier

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 4 x 1500 W RMS (4 Ohm), 4 x 1000 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451689

GTIN: 4026397747188

Caractéristiques:

- Amplificateur PA à 4 canaux en technologie classe D
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- Outil de travail fiable avec une grande résistance aux impulsions pour une large gamme d'applications (par ex. PA compacts, PA multivoies, concerts)
- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- Réglage du niveau par canal
- Sensibilité d'entrée réglable
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear