

## OMNITRONIC Émetteur de poche MOM-10BT4

Émetteur de poche, 16 fréquences de transmission (823-832 et 863-865 MHz)

Réf. : 13106974

GTIN: 4026397614831



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- 16 fréquences de transmission réglables (823-832 et 863-865 MHz)
- Réglage de gain pour ajuster la sensibilité
- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- Clip de ceinture
- Microphone serre-tête et microphone cravate disponibles en tant qu'accessoires
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Écran LCD
- Indicateur de charge

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397614831

Poids: 0,17 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz

Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable
Type de prise:	Mini XLR (M) 3 broches version encastrable
Type d'écran:	Écran LCD
Écran:	Canal , indicateur de charge
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,2 cm Hauteur : 10,8 cm
Poids:	0,10 kg