

EUROLITE Jeu 4 x AKKU UP-1 + sac souple SB-4 + émetteur radio QuickDMX Réf. : 2000267 4 x uplight LED à sacoche noire et émetteur radio DMX

GTIN:



Prix de catalogue: 1248.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

Uplight à LED à LED 4in1 15 W, tête inclinable et émetteur-récepteur QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Angle d'inclinaison de la tête de la LED réglable manuellement
- Lentille frontale interchangeable pour un angle de rayonnement de 9° ou 15°
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- 1 LED puissante 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Mariage/Gala/événements; usage portable; Location simple
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; couleurs pré-réglé; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 2 x batterie, 1 x lentille, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EUROLITE Sac souple L SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

L'étendue des fournitures

- 1 x sac

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

Données techniques:

Poids: 9,51 kg

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

Puissance totale de raccordement: 15 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK III

Branchement électrique: Pile/batterie
Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
euro (inclus dans la livraison)

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction
du programme utilisé
Durée de charge 6h

Type de lampe: Lampe LED

LED: 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange
de couleurs homogène)

Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9° 15°
Angle de départ (1/10 pic):	18° 30°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 12 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 14,2 cm
Poids:	2,21 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 8,4 V 3 A
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple L SB-4

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension du compartiment:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimension interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	520 g

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	150 g