

OMNITRONIC Set PM-222 + 2x DD-2520

Set with 2-channel DJ mixer and two turntables

Réf. : 2000396

GTIN:



Caractéristiques:

- 2 canaux d'entrée avec réglage de préamplification (gain), égaliseur 2 bandes et commutation phono/ligne
- Entrée microphone DJ avec régulateur de volume séparé
- Pré-écoute (CUE) des canaux d'entrée via la sortie casque réglable, avec réglage Cue-Mix
- Crossfader interchangeable pour le fondu enchaîné entre les deux canaux
- Affichage du niveau par LED stéréo à 6 chiffres et réglage master
- Sorties : Master et Record (RCA stéréo)
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; installation
- <p>OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk
- <h2 class="featureSatz">Direct-drive DJ turntable with switchable phono/line output</h2>Built-in USB port and additional phono preamplifier, for a high-quality and convenient digitization of analog vinyl records
- Driver installation not required, unit is identified automatically
- Sampling rates of 44.1 kHz and 48 kHz in stereo, resolution: 16 bits
- Incl. software for recording and editing
- Precision direct drive
- Delivery includes pick-up system
- 2 speeds, pitch control $\pm 10\%$
- Large start/stop button
- Strobe lamp for exact speed adjustment
- Target lamp
- Delivery includes removable dustcover
- Adjustable anti-skating
- Shock-absorbing feet

Logistique

- Switchable output phono/line
- USB 1.1 support
- Suitable for Windows XP, Vista, 7 and Mac OS X
- Réglage du niveau: $\pm 10\%$
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,

Données techniques:

Poids: 24,50 kg

OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-222 2 canaux

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30,00 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>70 dB
Distorsion harmonique:	<0,025 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: microphone 47 kOhm Entrée: Line 47 kOhm Entrée: phono 47 kOhm
Gain:	Entrée: variable
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source, crossfader
État LED:	Indicateur de niveau maître, power
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 4 x RCA stéréo Entrée: phono via 2 x RCA stéréo Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec commutateur Line-Line-Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 2 bandes EQ, Contrôle du gain Canal de microphone: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue- Mix Sortie maître: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Niveau max.:	Sortie: Master +19 dBu
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 19 cm

Profondeur : 26 cm

Hauteur : 13,7 cm

Poids: 2,00 kg

OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 12,00 W

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise euro
Tramite

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

Type d'entraînement: Entraînement direct
Moteur à courant continu sans balais

Transmission: Couple de démarrage: 1 kg/cm
Durée de démarrage: 1 sec.
Durée de décélération: 1 sec.
Transition de la vitesse de rotation: <1s 1kHz
5cm/sec

Pleurage et scintillement: <0,15 % WRMS

Grondement: 55 dB DIN B

Vitesse de rotation: 33 tr/min; 45 tr/min

Bras de lecture: En forme de S avec une suspension à cardan
Longueur : 230
Surplomb : 16 mm
Force d'appui : 0-4 g, réglable

Niveau de sortie: Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec

Connexions: Sortie: Line/Phono via RCA stéréo
Sortie: USB B (F) version encastrable

Réglage du niveau: ±10%

Port USB: 1 x USB 1.1, type B

Couleur: Noir

PC connect: Via USB

Dimension: Largeur : 45 cm
Profondeur : 35 cm
Hauteur : 15,5 cm

Poids: 11,25 kg

Dimension: Diamètre : Ø 33 cm

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-222 2 canaux

1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x table de mixage

2 x OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk

1 x Système
1 x Platine