

## PSSO Ensemble WISE ONE + émetteur de poche + micro cravate 823-832/863-865 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, émetteur de poche et micro cravate incl. GTIN: 4026397685619



### Caractéristiques:

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- 45 canaux présélectionnés dans 5 groupes de canaux
- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Jusqu'à 26 émetteurs dans 3 bandes peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; scène; Théâtre; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; Concerts/salles
- <p>PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685619  
Poids: 2,85 kg  
Longueur: 0.40 m  
Largeur: 0.33 m  
Hauteur: 0.27 m

- <h2 class="featureSatz">Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL</h2>ISync  
2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Multicolore Écran LCD
- <p>PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche
- <h2 class="featureSatz">Micro cravate pour émetteur de poche WISE</h2>Caractéristique  
directionnelle: Omnidirectionnel

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 2,00 kg |
|--------|---------|

PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 823-832/863-865 MHz

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Récepteur                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12-15V CC 800 mA                                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 4 W                                                                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                         |
| Nombre de canaux:                 | 1                                                                                                                                                                                                    |
| Plage de fréquence:               | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Rapport signal/bruit:             | >96 dB                                                                                                                                                                                               |
| Distorsion harmonique:            | <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                    |
| Gain:                             | Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB<br>Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB                                                                                                                                      |
| Portée:                           | Jusqu'à 60m par visibilité                                                                                                                                                                           |
| Bande de fréquences:              | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz                                                                                                                                                                     |
| Diversity:                        | True Diversity                                                                                                                                                                                       |
| Fonctionnement parallèle:         | Max. 26 Émetteur in 3 bandes                                                                                                                                                                         |
| Modulation:                       | FM                                                                                                                                                                                                   |
| Sélection de la fréquence:        | 45 fréquence commutable<br>En 5 groupes<br>Fréquence scannable automatiquement                                                                                                                       |
| Type d'écran:                     | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                                                                |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Commutateur<br>Groundlift, Menu, Encodeur                                                                                                                               |
| Connexions:                       | Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V<br>Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable<br>Sortie: Mic/Line via 1 x XLR 3 broches<br>Sortie: Mic/Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono)<br>version encastrable |

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Canaux:                | Canal de microphone: 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack |
| Commutateur:           | Commutateur Low-Cut                                                            |
| Matériau:              | Métal                                                                          |
| Couleur:               | Noir                                                                           |
| PC connect:            | , Firmware pouvant être mis à jour                                             |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE         |
| Dimension:             | Largeur : 21 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 4,3 cm                      |
| Poids:                 | 1,80 kg                                                                        |

#### **PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type:                      | Émetteur de poche                                                    |
| Alimentation électrique:   | 3V CC                                                                |
| Branchement électrique:    | Pile/batterie<br>Tramite                                             |
| Batterie:                  | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                      |
| Plage de fréquence:        | 50 - 18000 Hz                                                        |
| Gain:                      | -32 dB jusqu'à +4 dB                                                 |
| Portée:                    | Jusqu'à 60m par visibilité                                           |
| Bande de fréquences:       | UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz                                     |
| Puissance de sortie RF:    | 50 mW (HI); 10 mW (LO)                                               |
| Modulation:                | FM                                                                   |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence commutable                                                 |
| Type d'écran:              | Multicolore Écran LCD                                                |
| Éléments de commande:      | Menu, Touches de navigation                                          |
| Connexions:                | Microphone via 1 x mini XLR (M) 3 broches<br>version encastrable 5 V |
| Code couleur:              | Indicateur de couleur et nom modifiable                              |
| Commutateur:               | Commutateur marche/arrêt; commutateur muet                           |
| Matériau:                  | Aluminium                                                            |
| Couleur:                   | Gris                                                                 |
| Dimension:                 | Largeur : 7 cm<br>Profondeur : 3 cm<br>Hauteur : 13 cm               |
| Poids:                     | 0,19 kg                                                              |

#### **PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type:                    | Micro cravate |
| Alimentation électrique: | 3-10V CC      |
| Longueur du câble:       | 1,2 m         |
| Type de micro:           | Électret      |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Caractéristique directionnelle: | Omnidirectionnel       |
| Plage de fréquence:             | 80 - 20000 Hz          |
| Rapport signal/bruit:           | >58 dB                 |
| Sensibilité:                    | -40 dB                 |
| Impédance:                      | 1 kOhm                 |
| Connexions:                     | Mini XLR (F) 3 broches |
| Couleur:                        | Noir                   |
| Dimension:                      | Diamètre : Ø 0,35 cm   |
| Poids:                          | 0,01 kg                |

## Contenu de la livraison:

### 1 x PSSO Récepteur True Diversity WISE ONE 1 canal 823-832/863-865 MHz

1 x récepteur  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x adaptateur  
 3 x Antenne  
 3 x Étrier  
 9 x vis  
 4 x pied  
 1 x câble jack  
 1 x câble adaptateur  
 1 x Support  
 1 x protection contre le vent  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité  
 2 x Batterie

### 1 x PSSO Émetteur de poche WISE 823-832/863-865 MHz

1 x Émetteur  
 2 x Antenne  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité

### 1 x PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche

1 x microphone  
 2 x protection contre le vent  
 1 x Clip de fixation