

OMNITRONIC Set PORTY-8A Drahtlos-PA-System + Bodypack Transmitter incl. Lavalier Mic

GTIN: 4026397739480



Caractéristiques:

OMNITRONIC PORTY-8A système PA sans fil

Système de sonorisation mobile 8" avec batterie, Bluetooth, DSP et microphone sans fil

- Ultra compact et puissant (114 dB max. SPL)
- Utilisable comme système de musique primaire, moniteur de scène et amplificateur d'exercice
- Mixeur à 4 canaux
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
- Boîtier en plastique léger
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6,5h à 50 % du volume sonore; durée de fonctionnement jusqu'à 3,5h à 100% du volume sonore
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 20m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Double bride
- Métalgrille en noir
- Avec porte-plateaux
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple; Présentations produit et interventions

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739480

Poids: 11,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

OMNITRONIC PORTY-8A Bodypack + Lavalier Microphone 863.1 MHz

- A une portée de jusqu'à 60m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

OMNITRONIC PORTY-8A Transport Bag

- , noir

Données techniques:

Poids: 10,30 kg

OMNITRONIC PORTY-8A système PA sans fil

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 220 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Longueur du câble:	1,5 m amovible
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 6,5h à 50 % du volume sonore Durée de fonctionnement jusqu'à 3,5h à 100% du volume sonore Durée de charge 4h
Capacité de charge:	120W RMS
Nombre de canaux:	4
Plage de fréquence:	45 - 18000 Hz
Pression acoustique max.:	114 dB
DSP:	Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5 avec lien stéréo (TWS)
Nom de l'appareil Bluetooth:	OMNITRONIC PORTY-8A
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 20m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D

Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de sensibilité à l'entrée, régulateur master, Contrôle du volume par canal, réglage d'effet echo; Connect
Connexions:	Entrée: Mic/Line via 3 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via RCA (F) version encastrable Entrée: Line via Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via XLR (M) 3 broches version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 3 x Mono avec Interrupteur Mic-Line-Hi.Z. via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via RCA ou câble jack ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	Boumeur 8" avec aimant en ferrite Materiale del cestello 8 x pilote de compression aigus 1,35" avec aimant en ferrite
Type d'enceinte:	Système PA sans fil
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 26,3 cm Hauteur : 39,3 cm
Poids:	8,65 kg

OMNITRONIC PORTY-8A Bodypack + Lavalier Microphone 863.1 MHz

Longueur du câble:	0,9 m amovible
Portée:	Jusqu'à 60m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Fréquence porteuse:	863,1 MHz
Puissance de sortie RF:	10 mW
Couleur:	Noir
Poids:	0,13 kg

OMNITRONIC PORTY-8A Transport Bag

Couleur:	Noir
Poids:	0,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC PORTY-8A système PA sans fil

- 1 x boîtier compact
- 1 x microphone
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 2 x Batterie
- 1 x batterie

1 x OMNITRONIC PORTY-8A Bodypack + Lavalier Microphone 863.1 MHz

- 1 x Émetteur
- 1 x microphone
- 2 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

1 x OMNITRONIC PORTY-8A Transport Bag

- 1 x sac
- 1 x Ceinture