

EUROLITE Récepteur 4in1 Zone RF LED Strip

Contrôleur d'extension à 4 x 6 A pour RGB/W et Dual White

Réf. : 50531145
GTIN: 4026397659832



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Affectation simple au set de base via la télécommande
- Possibilité d'utiliser autant de contrôleurs que l'on veut dans 4 zones
- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 2 x vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397659832
Poids: 0,14 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.05 m
Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 288 W 12 V CC Max. 576 W 24 V CC 72 W 12 V CC par canal 144 W 24 V CC par canal
Courant de sortie:	Max. 4 x 6 A par canal
Branchement électrique:	Via Borne à visser
Sortie de courant:	Borne à visser
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 4,6 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	110 g