

ANTARI W-510 Fogger

Machine à fumée puissante en 1000 watts avec DMX

Réf. : 51702707

GTIN: 4719850651312



Caractéristiques:

- Boîtier solide métallique
- Le système de génération d'énergie efficace fournit 20 % de brouillard en plus que les machines à brouillard comparables et garantit une faible consommation de liquide à brouillard
- L'émetteur radio permet de commander un nombre illimité de machines en même temps
- Étendue de l'émission: Env. 6 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; commande radio
- A une portée de jusqu'à 50m
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; clubs/écoles de danse

Logistique

EAN / GTIN: 4719850651312

Poids: 12,75 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1000 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Env. 12 min
Étendue de l'émission:	Env. 6 m

Capacité du réservoir:	2,8 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 76 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande radio
Portée:	Jusqu'à 50m
Fréquence porteuse:	433,920 MHz
Couleur du boîtier:	Gris
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 46,8 cm Hauteur : 14,8 cm
Poids:	10,45 kg
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Récipient
- 1 x Filtre