

FUTURELIGHT DJ-Scan 260

Innovative DJ scanner with rotating gobos

Réf. : 51839255 GTIN: 4026397220759











L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Strobe effect with adjustable speed (1-10 flashes/sec.) via separate shutter
- Strobe effect applicable with each color or gobo
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function (up to 4 slaves)
- Sound-controlled via built-in microphone
- Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bassheat
- Blackout applicable in Stand Alone mode via optional FUTURELIGHT Easy-2 remote control
- Control board with 4-digit display
- Manual focus
- For MSD/HSD 250, MSD 250/2 or MSD/HSD 200 lamp
- DMX control via every standard DMX controller
- Roue de gobo à gobos rotatifs
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
- Commandé via commande de la musique via microphone

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	460 W
Fréquence du flash:	1 - 10 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397220759

Poids: 12,70 kg Longueur: 0.76 m Largeur: 0.35 m Hauteur: 0.30 m

	Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Canaux DMX:	6
Commande:	Commande de la musique via microphone
Dimension:	Largeur : 66,5 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	11,05 kg
DMX channels:	6
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	10 Hz
Number of colors:	7 dichroic + white
Number of gobos:	7 rotating gobos and open
Dimensions (L x W x H):	665 x 260 x 290 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle