

EUROLITE PowerDome 200 RGBW

Extremely bright R/G/B/WW LED beam effect, incl. IR remote-control

Réf. : 51918860

GTIN: 4026397749656



Description:

The classic mirror ball effect is a must-have for any party, but traditional mirror balls are often not very practical for mobile use. This fixture recreates that iconic effect while offering much more.

Equipped with twenty powerful 10 W LEDs, it projects numerous light points into the room through 42 lenses. The rotating lens dome can be adjusted in both speed and direction, accurately simulating the mirror ball effect: from slow, elegant rotations to fast, dynamic movements.

The color mixing is based on red, green, blue, and warm white. The specially tuned warm white closely resembles the classic look of a mirror ball illuminated by a halogen spotlight, while the additional colors allow for a wide range of vibrant effects and combinations.

Caractéristiques:

- 20 LED 10 W high-power R/G/B/WW
- Dimmer électronique; changement de couleur ajustable speed; fondu enchaîné des couleurs ajustable speed; choix de la couleur manuel; vitesse des effets réglable; sélection du programme manuel; effet d'impulsion réglable; vitesse de rotation ajustable speed; sens de rotation changement
- Effet rayons; effet stroboscope
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base
- Commandé via Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone

Logistique

EAN / GTIN: 4026397749656

Poids: 5,95 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.39 m

- Fixtures disponibles pour Light´J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; auto; full on)
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; montage mural

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz CA
Puissance totale de raccordement:	Env. 190 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 2,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	20 x 10 W high-power R/G/B/WW
Fréquence du flash:	0,5 - 25 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 4; 5; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base
Commande:	Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; auto; full on
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal, 1,2 mm, verni
Dimension:	Hauteur : 26,6 cm Diamètre : Ø 24,25 cm
Poids:	5,30 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø13mm
Épaisseur du matériau:	3 mm

Dimension:	Longueur : 14 cm Largeur : 3,5 cm Hauteur : 3,5 cm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Mode d'emploi
 1 x prise