

EUROLITE LED PSU-24 V / 10 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

Réf. : 51928780

GTIN: 4026397448016



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Controller and power supply unit for 10 LED light tubes
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397448016

Poids: 3,60 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	240,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	10 x connecteur fileté (F) IP 3 broches 1 x appareils froids (F) version encastrable
Canaux DMX:	5; 7; 23; 480
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Sortie:	24 V CC, stabilisé;
Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	3,30 kg