

## EUROLITE Boîtier de commutation RDM DMX ESX-4R

Boîtier de commutation DMX 4 canaux, jusqu'à 5 A, contrôle avec un triac

Réf. : 70064224

GTIN: 4026397473407



**Prix de catalogue: 148.75 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 4 canaux contrôlables
  - 5 A de charge par canal
  - Indicateur LED des quatre canaux
  - Avec Control Board pour la programmation de scènes et de chasers simples
  - Boîtier solide métallique
  - Commandé via stand-alone; DMX; RDM
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397473407

Poids: 3,40 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.19 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 3680 W Max. 1150 W par canal
Courant de sortie:	Max. 16 A
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Sortie de courant:	4 x contact de protection (F), version encastrable
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM
Canaux de contrôle:	4
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 9,5 cm
Poids:	2,83 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)