



Caractéristiques:

- Enregistreur DMX sans fil et Art-Net-Node
- Enregistrement et lecture de shows lumineux en temps réel via DMX et Wi-Fi
- Chaque source Art-Net et DMX peut être enregistrée
- Point d'accès intégré
- Art-Net In/Out via Wi-Fi ou prise réseau
- 8 emplacements de mémoire avec chacun jusqu'à 20 heures de capacité d'enregistrement
- 2 modes d'enregistrement : Enregistrement temporel ou pas à pas
- 2 modes de lecture : Lecture unique ou en boucle
- Régulateur de gradateur et de vitesse
- Merger DMX (2 In > 1 Out) avec les modes HTP, LTP, Override, Backup
- Séparateur DMX (1 In > 2 Out)
- Boîtier métallique noir robuste
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 1024 canaux DMX
- Commandé via DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
- Écran LCD
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,

Logistique

EAN / GTIN: 4026397648362
Poids: 1,41 kg
Longueur: 0.27 m
Largeur: 0.24 m
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Ou
5V CC 500 mA

Puissance totale de raccordement: 4 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (facultatif) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Canaux DMX:	Entrée 1024
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	2 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	1x RJ-45 (F) version encastrable
Commande:	DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
Type d'écran:	Écran LCD
Port USB:	USB 2.0, type B
PC connect:	Via USB
Dimension:	Largeur : 22,7 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 7 cm
Poids:	1,13 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Antenne
- 1 x carte mémoire