

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA CPE-40P

Réf. : 80709605

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, Bluetooth, 40 W RMS



Prix de catalogue: 153.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Tuner FM avec balayage automatique
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par 4 LED
- Fonctionnement sur secteur et sur courant de secours 24 V
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- 2 HE
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x antenne, 1 x télécommande, 1 x batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397683141

Poids: 3,41 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz
Ou
24 V

| | |
|-----------------------------------|---|
| Puissance totale de raccordement: | 80 W |
| Puissance de sortie: | 40 W RMS |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Impédance: | 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; Technologie PA 100 V; Technologie PA 70V |
| Commande: | Bluetooth; Télécommande infrarouge |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth + radio FM |
| Commutation: | Class D |
| Circuit de protection: | Surcharge; Court-circuit; Limiteur; Surchauffe |
| Connexions: | Entrée: Microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 2 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,774 V Sortie: Enceinte via Borne à visser |
| Égaliseur: | Master: 1 x Régulateur 2 bandes |
| Format de la musique: | MP3 |
| Conception du boîtier: | 2 HE Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 30,3 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 9,1 cm |
| Poids: | 3,19 kg |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |