

## OMNITRONIC Amplificateur de mixage ELA MA-360P

Réf. : 80709646

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, Bluetooth, 360 W RMS

GTIN: 4026397703597



**Prix de catalogue: 486.71 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Transmission sans fil de la musique de vos appareils musicaux (par ex. smartphone, tablette) via Bluetooth
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Gong, commutable
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x amplificateur, 1 x mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x support, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703597

Poids: 8,40 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 720 W

Puissance de sortie:	360 W RMS
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB Microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; Limiteur; Surchauffe
Connexions:	Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Enceinte via Borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 2 bandes Mono
Format de la musique:	MP3
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 9,2 cm
Poids:	7,00 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré