

## OMNITRONIC PA Vol Contr/Prog Select 20W mono wh

Contrôle de volume incrusté et sélecteur de programme, relais prioritaire 24 V

Réf. : 80711083  
GTIN: 4026397260601



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Combination of PA program selector for 6 signal sources and PA volume controller
- Suitable for 100 V audio technique or other signals
- White plastic front panel and knobs
- Built-in 24 V emergency priority relay
- Attenuation in 11 steps
- Flush mounting in customary 60 mm wall sockets
- Surface mounting with optional PA SF housing
- Mounting depth: 45 mm
- Screw plug connection

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397260601  
Poids: 0,34 kg  
Longueur: 0.17 m  
Largeur: 0.10 m  
Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

Relais prioritaire:	24 V
Capacité de charge:	Nominale: 20W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Entrée et sortie:	Mono
Dimension:	Largeur : 8 cm Profondeur : 6,7 cm Hauteur : 15,4 cm
Poids:	300 g