

# OMNITRONIC Régulateur de volume HP 6 zones mono PA 20 W argent

Contrôle de volume PA 6 canaux, relais prioritaire 24 V

Réf. : 80711330

GTIN: 4026397262384



**L'article n'est plus disponible.**

## Caractéristiques:

- 6 audio transformers for 100 V line technique
- Attenuation in 10 steps
- 6 built-in 24 V emergency priority relays
- Aluminum front panel
- Screw plug connection
- Rack installation with 2 units
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397262384

Poids: 3,60 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.14 m

## Données techniques:

Relais prioritaire:	24 V
Capacité de charge:	Nominale: 6x 20W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Sortie de la zone:	6
Entrée et sortie:	Mono
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 23 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,10 kg