

OMNITRONIC Transformateur T10 PA 10 W

Transformateur audio 100 V

Réf. : 80711402

GTIN: 4026397271331



Caractéristiques:

- Pour les amplificateurs ou les haut-parleurs sans transformateur 100 V intégré
- Convertit les signaux à faible impédance en signaux 100 V
- 5 prises de puissance

Logistique

EAN / GTIN: 4026397271331

Poids: 0,29 kg

Longueur: 0.08 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Nominale: 10W RMS
Plage de fréquence:	30 - 15000 Hz
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm
Prise de puissance:	1,25W; 2,5W; 5W; 7,5W; 10W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Distance par rapport aux trous:	6,2 cm
Dimension:	Largeur : 7,6 cm Profondeur : 4,3 cm Hauteur : 4,1 cm
Poids:	0,27 kg

Contenu de la livraison:
