

## OMNITRONIC Transformateur T100 PA 100 W

Transformateur audio 100 V

Réf. : 80711407

GTIN: 4026397271386



### Caractéristiques:

- Pour les amplificateurs ou les haut-parleurs sans transformateur 100 V intégré
- Convertit les signaux à faible impédance en signaux 100 V
- 5 prises de puissance

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397271386

Poids: 1,05 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:             | Nominale: 100W RMS                                                             |
| Plage de fréquence:             | 30 - 15000 Hz                                                                  |
| Impédance:                      | Technologie PA 100 V; 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm                                     |
| Prise de puissance:             | 12,5W; 25W; 50W; 75W; 100W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable |
| Distance par rapport aux trous: | 8,25 cm                                                                        |
| Dimension:                      | Largeur : 9,3 cm<br>Profondeur : 6,6 cm<br>Hauteur : 6 cm                      |
| Poids:                          | 1,01 kg                                                                        |

**Contenu de la livraison:**

---